



NV-100, NV-102

Приложение к руководству по эксплуатации

**Руководство по формированию и сборке прошивки для
устройств NV-100, NV-102**

Full HD медиацентр

АННОТАЦИЯ

В настоящем руководстве приведена методика по формированию и сборке прошивки для устройств NV-100, NV-102.

ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

Для сборки прошивки необходим ПК с операционной системой Linux либо ОС с виртуальной машиной под управлением Linux. Операционная система должна быть 32 разрядная. Для 64 битных систем необходимо поставить дополнительные пакеты поддержки 32 битных систем.

Для сборки требуется утилита **genromfs**.

Пример установки на Ubuntu:

```
sudo apt-get install genromfs
```

Также понадобится архив **make_fw_yymmdd_x.xxx.xx.tar.bz2**. Архив необходимо распаковать в каталог, название которого не должно содержать пробелов.

```
tar xf make_fw_yymmdd_x.xxx.xx.tar.bz2
```

Скачать актуальный make архив можно по адресу:

<ftp://ftp.eltex.org/nv10x/>

Пользователь: stbguest

Пароль: GuestSTB15@

ПРИНЦИП ДОБАВЛЕНИЯ ФАЙЛОВ В ПРОШИВКУ

В архиве находится раздел **sdk**, который будет записан на приставку в процессе прошивки. Перед сборкой можно заменить, добавить или удалить необходимые файлы (исполняемые задачи, плагины, иконки, логотипы, фоновые рисунки) и директории в соответствии с инструкцией по кастомизации.

Перед сборкой прошивки и после того, как все необходимые файлы и директории были помещены в каталог в соответствующие места, нужно внести изменения в файл **sdk_files_and_dirs.txt** (находится в корне архива). А именно, добавить строчки, соответствующие новым директориям и файлам.

Наряду с файлами и директориями провайдер может вставить в прошивку свои ключи **pub.key.pem** и **secret.key.pem**. Необходимо учитывать, что обновление по HTTP не будет выполнено, если ранее при обновлении прошивка было подписана другими ключами. В руководстве по автоматическому обновлению описаны способы формирования ключей и цифровой подписи прошивки. Также описан процесс взаимодействия приставки с цифровой подписью и ключами при обновлении.

ВНИМАНИЕ. Все добавленные файлы и директории, включая рабочий каталог, должны иметь необходимые права доступа.

ОПИСАНИЕ СКРИПТОВ

Если необходимо изменить дату и/или версию прошивки, то нужно отредактировать файл **config_fw.env** (находится в корне архива).

- *FW_DATE=" "* – переменная даты сборки прошивки, задается в формате "ууммдд". Если задать значение отличное от пробела, то будет установлено заданное значение. Если будет установлен пробел, то дата будет установлена с сервера где собирается прошивка.
- *Export FW_VERSION="x.xxx.xx"* – переменная версия прошивки, задается в формате "x.xxx.xx", поле должно содержать только цифры. Обязательная переменная.

Для того чтобы собрать прошивку необходимо запустить файл **build_firmware.sh** (находится в корне архива). Процесс формирования прошивки будет виден наглядно. По окончанию процесса в корне появится каталог **_release**.

Содержание каталога **_release**:

- *make_fw_ ууммдд_x.xxx.xx.tar.bz2* – сборочный архив новой версии ПО;

файлы для локального и удаленного (HTTP) обновления:

- *nv101mg_ууммдд_x.xxx.xx* – образ прошивки;
- *nv101img_ууммдд_x.xxx.xx.sha1* – цифровая подпись;
- *pub.key.pem* – ключ;

файлы для обновления по multicast:

- *nv101plus_ууммдд_x.xxx.xx* – файловая система;
- *zbimage-linux-xload* – ядро системы.

Пример создания новой версии прошивки на базе заводской с добавлением плагина «Радио», описанием плагина и изменением иконки

Исходные файлы:

- *make_fw_130410_0.416.41.tar.bz2* – сборочный архив базовой версии ПО;
- *libshoutcast.so* – плагин;
- *shoutcast_desc.txt* – описание плагина;
- *shoutcast_small.png, shoutcast_big.png* – иконки плагина.

Описание:

- Распаковать архив в рабочий каталог:

```
sudo tar xf make_fw_130410_0.416.41.tar.bz2
```

- В директории **/sdk/qt-install-4.7.0/STBGUI_PLUGIN/** необходимо создать каталог для плагина с названием **shoutcast**.
- Поместить в каталог файлы libshoutcast.so, shoutcast_desc.txt, shoutcast_small.png, shoutcast_big.png.
- Назначить необходимые права доступа для файлов и всех каталогов:

```
sudo chmod 777 -R make_fw_130410_0.416.41
```

- В файле **sdk_files_and_dirs.txt**, в поле **DIRS= "..."**, по аналогии с существующими, добавить директорию **shoutcast** (последовательность не имеет значения):

```
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/mediaplayer \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/minitube \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/settings \
 
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/shoutcast \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/weather \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/iptvplayer \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/peerstv \
 ${DIR_QT}/STBGUI_PLUGIN/appstore \
```

В поле **FILES="..."** добавить имеющиеся файлы (последовательность не имеет значения):

```
libminitube.so \
libsettings.so \
libshoutcast.so \
shoutcast_desc.txt \
shoutcast_small.png \
shoutcast_big.png \
libappstore.so \
libivi.so \
libpeerstv.so \
libstbbrowser.so \
PluginManifest.xml \
vidimax_logo.png \
```

- В файле **config_fw.env** отредактировать дату и версию прошивки:

```
#!/bin/bash
export NV101_PROJECT_ROOT=$PWD
FW_DATE="130425"
[ "$FW_DATE" == " " ] && FW_DATE=`date +%g%m%d`
export FW_DATE
export FW_VERSION="0.416.47"
export SECRET_KEY=${NV101_PROJECT_ROOT}/secret.key.pem
export PUBLIC_KEY=${NV101_PROJECT_ROOT}/pub.key.pem
export SECRET_KEY_PASS="eltex_fwtest"
```

- Запустить файл **build_firmware.sh**. После удачной сборки (ошибок быть не должно) в корне появится папка **_release**.

Содержимое каталога **_release**:

- make_fw_130425_0.416.47.tar.bz2 - сборочный архив новой версии ПО.

файлы для локального и удаленного (HTTP) обновления:

- nv101img_130425_0.416.47
- nv101img_130425_0.416.47.sha1
- pub.key.pem

файлы для обновления по multicast:

- nv101plus_130425_0.416.47
- zbiimage-linux-xload

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Российская Федерация, 630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, дом 29 В.

Телефон:

+7(383)274-10-01

+7(383) 274-47-87

+7(383) 272-83-31

E-mail: techsupp@eltex.nsk.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

<http://eltex.nsk.ru>

<http://eltex.nsk.ru/support/documentations>

<http://eltex.nsk.ru/forum>